

DW-SL06说明书

一、概述

DW-SL06 按钮是采用带指示灯功能的薄膜开关来设计的，具有机械性能好、外型美观大方、低价位高性能等特点；DW-SL06 按钮适用于 D. one 的双门互锁系统。

二、基本技术参数

引线连接表：

引线颜色	各颜色线对应属性
红色 (RED)	电源正 (+12V)
黑色 (BLACK)	电源地 (GND)
白色 (WHITE)	外门(button 1)
绿色 (GREEN)	内门(button 2)
橙色 (ORANGE)	门三(button 3)
黄色 (YELLOW)	复位 (button 4)
粉色 (PINK)	门磁 1 (door 1)
淡绿色 (PALE GREEN)	门磁 2 (door 2)
棕色 (BROWN)	门磁 3 (door 3)
灰色 (GREY)	门磁 4 (door 4)
蓝色 (BLUE)	紧急全开 (double on)
紫色 (VIOLET)	紧急全闭 (double off)

三、使用说明

1. 外门，内门，门三，复位按钮为点触式按钮。
2. 紧急全开（全闭）按钮为带自锁功能的按钮。
3. 当门磁断开时，绿色指示灯会长亮；门磁闭合时，绿色指示灯会灭掉。
4. 按下紧急全开（全闭）按钮之后，对应的红色指示灯会长亮，蜂鸣器会间隔 3 秒报警；再按一次，取消紧急全开（全闭）状态之后，红色指示灯会灭掉，蜂鸣器会停止报警。

四、DW-SL06 按钮安装说明

安装说明：

可直接安装在墙面或墙内，安装步骤如下：

- 1、取出包装盒内的按钮，用工具将机身与前面外壳剥离开来；
- 2、再通过内机壳上的两个椭圆形孔进行定位孔的定位；
- 3、打紧两个定位螺丝钉；再将外壳与内机壳合并并且卡好。
- 4、将按钮的引出线按其属性连接至控制器。

接线说明：

按钮引出线	对应接线端
红色 (RED)	+12V (DW-6A 电源上取)
黑色 (BLACK)	GND (DW-6A 电源上取)
白色 (WHITE)	BTN1
绿色 (GREEN)	BTN2
橙色 (ORANGE)	BTN3
黄色 (YELLOW)	BTN4
粉色 (PINK)	SEN1
淡绿色 (PALE GREEN)	SEN2
棕色 (BROWN)	SEN3
灰色 (GREY)	SEN4
蓝色 (BLUE)	AOP
紫色 (VIOLET)	ACL

五、安装施工时注意事项

出门按钮安装在室内门侧，距地高度约 1.4 米，距门框边距约 3-5cm；，高度与读卡器高度平齐。